

Les nœuds d'arrêt

Ces nœuds servent bien souvent à arrêter la fin d'une drisse ou d'une écoute dans un bloqueur, une poulie ou encore un anneau de friction. Ils servent aussi parfois de butée sur le nœud de cabestan.

Le nœud de huit



Commençons par faire une simple boucle.



Un demi tour autour du bout.



Pour rentrer dans la boucle initiale.



Puis serrez le nœud de huit. Le serrage est important pour qu'il ne s'en aille pas.

Le nœud de capucin



Formez une boucle debout. Vous pouvez mettre votre pouce dans la boucle.



Continuez la rotation autour de la plus grande longueur ou de votre pouce.



Puis serrez le nœud de capucin en tirant des deux côtés. Notez qu'il prend une place plus importante que le nœud de huit.